



HomeSiren

Комнатная сирена с разъемом для внешнего светодиода

Звуковая сигнализация с настраиваемым уровнем звука от 81 дБ до 105 дБ и разъемом для подключения внешнего светодиода. На открытом пространстве держит связь с Ajax Hub на расстоянии до 2000 м.

Максимум возможностей

- Работает на значительном удалении от Ajax Hub: 2000 м открытого пространства или несколько этажей здания
- Настройка времени звучания и громкости оповещения (81–105 дБ)
- Разъем для подключения внешнего светодиода
- Питание от встроенных батарей

Беспроблемная эксплуатация

- Индикация состояний постановки/снятия/на охране
- Показывает уровень разряда батареи
- Держит двустороннюю связь с хабом для тестирования и настройки

Простая установка



Подключается к Ajax Hub в один клик с помощью QR-кода



Удаленно тестируются качество связи и зона обнаружения



Устанавливается на крепление SmartBracket без разбора корпуса

Защищенность



Аутентификация для предотвращения подлога



Оповещение о глушении, шифрование связи



Тампер против вскрытия

Технические параметры

- Цвет: белый/черный
- Тип сирены: беспроводная
- Возможности использования: внутри помещений
- Температурный сенсор: есть
- Мощность радиосигнала: 25 мВт
- Тип элемента питания: 2 шт. типа CR123A
- Напряжение питания: 3 В
- Класс защиты корпуса: IP50
- Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C
- Допустимая влажность: до 75%
- Размеры: 75×75,6×26,6 мм
- Вес: 97 г
- Срок работы от комплектных батарей — до 5 лет